

batteriskjul vejledning



batteriskjulet passer til BMZ Hyperlon batterikabinettet med kapacitet 7,5 kWt, 10 kWt, 12,5 kWt og 15 kWt
bredde 100 cm, dybde 64 cm og højde 105/110 cm

batteriskjulet er isoleret og består af 6 mm fibercementplade, 70 mm isolering og 3 mm træfiberplade og tåler at stå udendørs

åbning af skjulet sker ved først at løfte "taget"/"låget" lodret op derefter kan "døren"/"fronten" løftes lodret op

ved installation laves en gennemføring, hvor dette er mest hensigtsmæssigt til de to batterikabler, CAT5 kommunikationskabel og 230 VAC kabel (sidstnævnte kobles til termostatsens "1" og "N") sådan at to 25 W glødepærer kan sikre minimum 5° C temperatur i batteriskjulet

batteriskjulet leveres som vægmodel, der kan hænge på en velegnet væg (med 6 stk. 10 mm franske skruer) og som standard stående model til placering på nogle fliser/mursten (med 56,5 cm afstand c/c) placeret så højt at der aldrig kan komme vand til batteriet ved et evt. skybrud/oversvømmelse

typisk er der kun brug for at åbne batteriskjulet ved service / evt. problemer, hvor sikringen skal slås fra
